

HP LaserJet Enterprise M507-serien



Omdefinier dine langsiktige forventninger

Velg en HP LaserJet Enterprise-skriver som er designet for å håndtere forretningsløsninger sikkert og effektivt, og bidra til å spare energi med HP EcoSmart svart toner. Hold tritt med behovene til en virksomhet i vekst med en skriver du kan stole på.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Lavt energiforbruk
- Verdens sikreste utskrifter²
- Solid mobilitet
- Forbedret brukergrensesnitt
- Administrasjon i foretaksklasse
- Forbedrede arbeidsflyter
- Kompakt – lite fotavtrykk
- Mer konkurransedyktige kassettilbud
- Konkurransedyktige maskinvarespesifikasjoner



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Verdens sikreste utskrift²

- Hver skriver i flåten din sjekker sin operasjonskode og reparerer seg selv etter angrep.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.
- Minneaktivitet overvåkes for å kontinuerlig registrere og forhindre angrep.
- Fastvaren sjekkes automatisk under oppstart for å fastslå om den inneholder autentisk kode – digitalt signert av HP.

Lave kostnader, lav energibruk

- Hold deg produktiv med pålitelige kassetter, og bidra til å spare energi mens du skriver ut med HP EcoSmart svart toner.¹
- Bruk mindre tid på å bytte tonerkassetter og mer tid på å drive bedriften. Velg tonerkassetter med høy kapasitet.³
- Forbedret energibesparelse – opptil 29 % over tidligere produkter¹, i tillegg til besparelser med Auto-on/Auto-off-teknologi.⁴
- Denne skriveren får plass på trange steder og kan forbedre ytelsen for enhver arbeidsplass.

En komplett maskinpark til disposisjon

- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin⁵ – og oppnå bedre forretningseffektivitet.
- Få innsikt i utskriftskostnader, funksjonalitet og optimal utnyttelse for å oppnå besparelser med denne skybaserte skriveren.
- Angi sikkerhetskonfigureringspolicyer og bekreft automatisk for alle HP-skriverne i maskinparken din.⁶

Forbedret produktivitet sørger for at alt går som smurt

- Send utskriftsjobber når du er på farten, og legg dem sikkert til en HP Roam-aktivert kontorskriver.⁷
- Du trenger ikke å vente på dokumenter. Skriv ut den første siden på så lite som 10 sekunder fra energieffektiv hvilemodus.

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Enterprise M507x

1. 2. generasjons lomme for integrering av maskinvarer
2. Lett tilgjengelig USB-port
3. Utløerspåk på toppdekslet
4. 100-arks universalbrett 1 støtter medier opp til 216 x 356 mm
5. 550-arks papirskuff 2 støtter medier opp til 216 x 356 mm
6. 550-arks papirskuff 3 støtter medier opp til 216 x 356 mm
7. 10,9 cm fargeberøringskjerm
8. 250-arks utskuff
9. Øvre deksel (tilgang til JetIntelligence-tonerkasset)
10. Automatisk tosidig utskrift
11. Dobbeltefrekvens Wi-Fi® med Bluetooth® lavenergi
12. Feste for tyverisikring av kabeltypen
13. Gigabit Ethernet- og USB-vertsport
14. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
15. USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Utskriftshastighet (svart)	Opptil 43 spm (standard); Opptil 50 spm (HP High Speed)	
Kontrollpanel	6,9 cm LCD med tastatur	10,9 cm berøringskjerm
Automatisk tosidig utskrift	Ja	
100-arks universalbrett 1; 550-arks papirskuff 2	Ja	
Standard 550-arks papirskuff 3	Ikke tilgjengelig	Ja
Valgfri 550-arks papirskuff	Legg til opptil 3	Legg til opptil 2
Valgfritt skriverkabinett	Legg til opptil 1	
Papirkapasitet (standard/maks.):	Opptil 650/2300 ark	Opptil 1200/2300 ark
Anbefalt månedlig sidevolum	2000 til 7500 sider	
Kassettkapasitet	Svart: 5000 ark (standard) / 10 000 ark (høy kapasitet) / 20 000 ark (ekstra høy kapasitet)	
Trådløs direkte utskrift/NFC touch-to-print	Tilleggsutstyr	Innebygd Wireless Direct-utskrift; Valgfri NFC touch-to-print
Dobbeltefrekvens Wi-Fi® med Bluetooth® lavenergi	Tilleggsutstyr	Innebygd

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Rekvisita	CF289A HP 89A svart original LaserJet-tonerkassett (~5000 sider)
	CF289X HP 89X høykapasitets svart, original LaserJet-tonerkassett (~10 000 sider)
	CF289Y HP 89Y ekstra høykapasitets svart, original LaserJet-tonerkassett (~20 000 sider)
	CF289YC HP 89Y svart kontraktbasert LaserJet-tonerkassett (20 000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP tilgjengelighetsassistent
	2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør
	5E03A HP sikker harddisk med FIPS-validering (i henhold til TAA)
	B5L28A HP interne USB-porter
	B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse
	F2A72A HP LaserJet 550-arks papirskuff
	F2A73A HP LaserJet-skriverskap
	G6W84A HP 1 GB 90-pinner DDR3 DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver	
Service og kundestøtte	UB6Z2E HP 3 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E HP 4 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E HP 5 års administrert service neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE HP 1 års administrert service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE HP 2 års administrert service etter garanti neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise M507

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Funksjoner	Skriv ut	
Kontrollpanel	2,7" (6,86 cm) QVGA LCD-skjerm (fargegrafikk) med 24-tasters tastatur	10,92 cm (4,3 tommer) fargegrafikk-skjerm (CGD) med berøringsskjerm; Dreibar skjerm (regulerbar vinkel); Hjem-knapp
Utskrift		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 43 spm (standard); Opptil 50 spm (HP High Speed); Svart (A4, tosidig): Opptil 34 bpm;	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 5,9 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 10 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt; Teknologi: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Månedlig kapasitet ³	Opptil 150 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴ : 2000 til 7500	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB	
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	

Modell	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Prosessorfrequens	1,2 GHz	
Tilkobling		
Standard	1 USB for høyhastighetsenheter 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Gigabit Ethernet; 1 lomme for integrering av maskinvare;	1 USB 2.0 for høyhastighetsenheter; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Gigabit Ethernet; 1 Hardware Integration Pocket; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth lavenergi
Tilleggsutstyr	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg); Ekstra Ethernet-port (valgfritt).	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPsec (standard); Innebygd 802.11a/b/g/n trådløst nettverk og ekstra Ethernet-port.
Trådløst	Valgfri, aktiveres ved kjøp av trådløst maskinvaretilbehør. Dobbeltefrekvens trådløs stasjon tilgjengelig med HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A	Ja, innebygd innebygd Wi-Fi med dobbeltefrekvens trådløs stasjon, Wi-Fi Direct-funksjonalitet og BLE.
Mobil utskriftsfunksjon⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-sertifisert; ROAM-kompatibel for enkel utskrift	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-sertifisert; ROAM valgfritt for enkel utskrift; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverkløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via nettjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Stateful via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x	
Nettverksfunksjoner	HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A	HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A; HP JetDirect 3000w NFC / trådløst tilbehør J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløs
Harddisk	Valgfri kryptert harddisk på minst 500 GB	
Minne	Standard: 512 MB; Maksimum: 1,5 GB maks minne når ekstra DIMM er installert	
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 5	Standard: 3 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (bond, farger, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt); Konvolutter; Etiketter; Kartong; Transparenter; Brukerdefinert	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm; Valgfri 550-arks skuff: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (enkle og doble JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (doble JIS); Valgfri 550-arks skuff: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (doble JIS); Valgfri automatisk dupleksenheter: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	

Modell	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A		1PV88A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalsbrett 1, 550-arks papirskuff 2, automatisk tosidig utskrift Standard utkapasitet: 250-arks utskuff Ekstra innenhet: Opptil 3 valgfrie 550-arks papirskuffer		Standard arkkapasitet: 100-arks universalsbrett 1, 550-arks papirskuffer 2 og 3, og automatisk tosidig utskrift Standard utkapasitet: 250-arks utskuff Ekstra innenhet: Opptil 2 valgfrie 550-arks papirskuffer
Medievekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2, 3: 60 til 120 g/m ² ;		
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Transparenter: 50; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 550 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 2300 ark		
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 75 ark Maksimum: Opptil 250 ark		
Kompatible operativsystemer	Windows-klient-OS (32/64-bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, diskret PCL6-skriverdriver. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://support.hp.com , skriv inn produktnavn og søk, klikk på User Guides (Brukerhåndbøker) og angi produktnavnet og søk etter (Product Name) – User Guide, søk etter avsnittet Supported Operating Systems (støttede operativsystemer), UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/upd		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – opptil Citrix Server 7.18. Hvis du vil ha mer informasjon, se http://citrixready.citrix.com , Linux – hvis du vil ha mer informasjon, se http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – hvis du vil ha mer informasjon, se http://hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS-skriverdriver støttes for kompatible nettverksoperativsystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.hp.com/go/upd		
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. For krav til ekstra OS-maskinvare, se http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port. Se http://www.apple.com hvis du vil ha mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav		
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; Avanserte godkjenningsløsninger (valgfrie) fra HP og tredjepart (f.eks. skiltlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel og Kerberos-godkjenning; Støttet WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegg; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletting; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Hardware Integration Pocket for sikkerhetsløsninger; Intrusion Detection med Red Balloon sikkerhetsteknologi – kontinuerlig på utkikk etter innkommende hackerangrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Whitelisting – laster bare sertifisert kode (DLL-er, exe-filer, ...); Connection Inspector – bidrar til å sikre enhetens utgående nettværkstilkoblinger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager; HP-skriverikkerhetstillegg for Microsoft SCCM; Device Security Syslog-meldinger behandles og gjøres tilgjengelige i ArcSight, Splunk og McAfee(ESM) SIEM-er		
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP WS Pro Proxy Agent; Skriveradministrator ressurssett for HP Universell skriverdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – administrert utskriftsadministrator)		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H)	Minste 418 x 376 x 299 mm; Maksimum: 418 x 639 x 299 mm;		Minste 418 x 376 x 481 mm; Maksimum: 418 x 639 x 481 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	497 x 398 x 466 mm		671 x 497 x 465 mm
Skrivervekt	11,48 kg		16,34 kg
Pakningsvekt	14,3 kg		22,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C;		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A); Akustisk trykkemisjon: 55 dB(A)		Akustisk effektemisjon: 6,8 B(A); Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)
Strøm ⁶	Krav: Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell (+/- 10 %), 50 Hz til 60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 4 A; Forbruk: 601 watt (aktiv utskrift), 7,60 watt (klar), 2,61 watt (hvilemodus), 0,06 watts (auto-av), 0,06 watt (av), auto-av / Wake on LAN 0,73 watt; Typisk strømforsyning (TEC) ⁷ : 1,257 kWh/uke (Blue Angel); 0,420 kWh/uke (Energy Star 3.0); Type strømforsyning: Innebygd 115 V eller 220 V strømforsyning;		Krav: Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell (+/- 10 %), 50 Hz til 60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 4 A; Forbruk: 601 watt (aktiv utskrift), 7,60 watt (klar), 2,61 watt (hvilemodus), 0,06 watts (auto-av), 0,06 watt (av), auto-av / Wake on LAN 0,73 watt; Typisk strømforsyning (TEC) ⁷ : Blue Angel: 1,257 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd 115 V eller 220 V strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi		
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010 EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A, Andre EMC-godkjenninger ifølge kravene i de enkelte land. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-kvalifisert		CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010 EU, EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A, Andre EMC-godkjenninger ifølge kravene i de enkelte land. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-kvalifisert
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv		
Blue Angel-samsvar	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita		
Opprinnelsesland	Produsert på Filippinene; Produsert i Japan; Produsert i Brasil		Produsert i Filippinene
Innhold i esken ⁸	HP LaserJet Enterprise M507dn-skriver; HP original LaserJet-tonerkassett (5000 sider); Forskriftsark (CD-utskifting); Utpakkingsark; Installeringsveiledning; Strømledning; Garantikort; Støtteark/nummerliste		HP LaserJet Enterprise M507x-skriver; HP original LaserJet-tonerkassett (5000 sider); Forskriftsark (CD-utskifting); Utpakkingsark; Installeringsveiledning; Strømledning; Garantikort; Støtteark/telefonnummerliste
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontakt din kontraktmessige forhandler eller gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i din region.		

Fotnoter

- ¹ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på hp.com/go/roam.
- ² Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2018 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Høykapasitets svarte originale LaserJet-tonerkassetter medfølger ikke, men må kjøpes separat.
- ⁴ HPs auto-på/auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger.
- ⁵ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Hvis du vil ha mer informasjon, se <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. En app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også kreves. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ⁴ HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for rekvisitaautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.
- ⁵ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst-tilbehør eller RadBeacon USB kan kjøpes av kunden.
- ⁶ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115V.
- ⁷ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.
- ⁸ Medfølgende kassetter gir 5000 svarte sider basert på ISO/IWC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet kan variere betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA September 2021

